

УРОКИ, ИЗВЛЕЧЕННЫЕ ИЗ НЕСЧАСТНОГО СЛУЧАЯ

Дата происшествия:	19.06.2026	1.5. Неудовлетворительное содержание и недостатки в организации рабочих мест, а именно двери ячейки высоковольтной ЯКНО-6 не были закрыты на замки, на наружных и внутренних лицевых частях не выполнены надписи, указывающие на назначение присоединения и их диспетчерское наименование. 1.6. Недостатки в организации и проведении подготовки работников по охране труда, не проведение обучения и проверки знаний охраны труда пострадавшему работнику, выразившееся в том, что пострадавший работник после проведения проверки знаний 14.06.2026 (протокол № 050 от 14.06.2026) и присвоения IV(четвёртой) группы по электробезопасности в электроустановках до и выше 1000 В направлен на стажировку продолжительностью две рабочие смены с 14.06.2026 по 15.06.2026, по окончании стажировки 16.06.2026 был допущен с нарушениями к самостоятельной работе в качестве оперативно-ремонтного персонала: нарушена очерёдность проведения обязательных форм работы с персоналом, не проведена подготовка по новой должности (рабочему месту), не проведено дублирование, не проведены противоаварийные тренировки, специальная подготовка, производственный инструктаж. 1.7. Недостатки в создании и обеспечении функционирования системы управления охраной труда, выразившееся в нарушении организации эксплуатации электроустановок, а именно при осуществлении эксплуатации электроустановок индивидуальным предпринимателем, обязанность по организации эксплуатации электроустановок, организации проведения всех видов работ в электроустановках возлагается непосредственно на такого индивидуального предпринимателя. 1.8. Необеспечение контроля со стороны руководителей и специалистов организации за ходом выполнения работы, соблюдением трудовой дисциплины, выразившееся в отсутствии контроля за выполнением пострадавшим работником инструкций по охране труда и промышленной безопасности. 2. Мероприятия по устранению причин несчастного случая: 2.1. Обстоятельства и причины несчастного случая довести до сведения всех работников ИП Лутчин М.Н. 2.2. Провести внеплановый инструктаж по охране труда на рабочем месте руководителям и иным работникам структурного подразделения, в котором произошёл несчастный случай на производстве, руководителям и работникам иных структурных подразделений, в которых возможно происшествие аналогичного несчастного случая на производстве. 2.3. Двери ячейки высоковольтного оборудования закрыть на замки, на наружных и внутренних лицевых частях выполнить надписи,
Наименование организации:	ИП Лутчин М.Н.	
Место несчастного случая:	Ячейка карьерная высоковольтная наружной установки серии ЯКНО-6, с вакуумным выключателем 6 кВ, на объекте гидромеханизации «Земснаряд БК-200, расположенный в районе К-38у Приобского месторождения», Приобское месторождение, Ханты-Мансийский район, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, в 54 км от села Селиярово	
Вид происшествия:	Смертельный несчастный случай, поражение электрическим током	

Краткое описание несчастного случая:

Электромонтер Слинкин Ю.А., при нахождении в период межсменного отдыха после ночной смены, провел работы по прокладке высоковольтного кабеля напряжением 6 кВ для подключения земснаряда БК-200 к секущей ячейки ЯКНО-6. Не убедившись в отсутствии напряжения в ЯКНО-6, начал производить работы по его подключению к выводам вакуумного выключателя. При прикосновении к оголовнику одного из полюсов вакуумного выключателя 6 кВ получил электротравму несовместимую с жизнью.

1. Причины несчастного случая:

- 1.1. Неудовлетворительная организация производства работ в действующей электроустановке без получения задания на производство работы (наряда-допуска), в следствии чего допущено проведение работ в действующей электроустановке пострадавшим работником.
- 1.2. Неудовлетворительная организация производства работ в действующей электроустановке, руководителем организации не обеспечено хранение, учет, выдача и возврат ключей от электроустановок, в следствии чего работникам организации предоставлен свободный доступ к электроустановкам, находящихся под напряжением.
- 1.3. Неисполнение требований проекта производства работ и (или) требований руководства (инструкции) по монтажу и (или) эксплуатации изготовителя машин, механизмов, оборудования, а именно пострадавшим работником перед началом работ не были выполнены технические мероприятия по подготовке рабочего места, обеспечивающие безопасное проведение работ в действующих электроустановках: не произведены необходимые отключения и (или) отсоединения; не приняты меры, препятствующие подаче напряжения на место работы вследствие ошибочного или самопроизвольного включения коммутационных аппаратов; на приводах ручного и на ключах дистанционного управления коммутационными аппаратами не вывешены запрещающие плакаты; не проверено отсутствие напряжения на токоведущих частях, которые должны быть заземлены для защиты людей от поражения электрическим током; не установлено переносное заземление (включены заземляющие ножи); не вывешены указательные плакаты «Заземлено», не ограждено рабочее место и оставшиеся под напряжением токоведущие части, не вывешены предупреждающие и предписывающие плакаты.
- 1.4. Неисполнение требований проекта производства работ и (или) требований руководства (инструкции) по монтажу и (или) эксплуатации изготовителя машин, механизмов, оборудования, а именно пострадавший работник при выполнении работ допустил приближение к находящимся под напряжением не огражденным и неизолированным токоведущим частям на расстоянии менее допустимого (примечание: допустимое расстояния от работников и применяемых ими инструментов и приспособлений до токоведущих частей электроустановок 1 – 35 кВ, находящихся под напряжением – 0,6 м), допустил выполнение работ в электроустановке без применения электрозащитных средств

указывающие на назначение присоединения и их диспетчерское наименование.

2.4. В отношении работников организаций, относящихся к оперативному и оперативно-ремонтному персоналу в установленном Правилами по охране труда при эксплуатации электроустановок порядке проводить следующие обязательные формы работы с персоналом: стажировку (включая обучение работников рабочих профессий безопасным методам и приемам выполнения работ); подготовку по новой должности (рабочему месту); предэкзаменационную подготовку и проверку знаний; дублирование; противоаварийные тренировки; специальную подготовку; производственный инструктаж; инструктаж по охране труда.

2.5. Возложить обязанность по организации эксплуатации электроустановок, организации проведения всех видов работ в электроустановках индивидуального предпринимателя.

2.6. Обеспечивать контроль за ходом выполнения работы, соблюдением трудовой дисциплины, за исполнением работниками инструкций по охране труда и промышленной безопасности.

3. Административные меры, принятые руководителем предприятия (обучение, увольнение, депремирование и т.д.):

3.1. Провести внеплановую специальную оценку условий труда на рабочем электромонтера по ремонту и обслуживанию электрооборудования 6 разряда на основании произошедшего на рабочем месте несчастного случая на производстве.

4. Фото места происшествия (по возможности)